

TRANSFORMATEUR

ACCESSOIRES - 12 VOLT



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Référence article	:	158A	144A	145A
Définition	:	21 W transformateur	60 W transformateur	100 W transformateur
Code EAN	:	5907800858884	5907800857887	5907800857894
Code statistique	:	85043180	85043180	85043180
Type	:	Plug-in	Desktop	Desktop
Câble	:	-	2 m. H05RN-F	2 m. H05RN-F
Voltage entrant 230V	:	Prise Européenne	Prise Européenne	Prise Européenne
Voltage sortant 12V	:	Prise 12V	Borne à vis enfichable	Borne à vis enfichable
Timer	:	Non	Oui	Oui
Cellule photo électrique	:	Non	Oui (avec câble de 2 m)	Oui (avec câble de 2 m)

Tension d'entrée	:	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Tension de sortie	:	12 VAC	12 VAC	12 VAC
Puissance totale	:	28 W	70 W	120 W
Puissance restituée	:	21 W	60 W	110 W
Pourcentage	:	80%	85%	85%
Indice de protection	:	IP44	IP44	IP44
Classe	:			
Longueur	:	60 mm	108 mm	108 mm
Largeur	:	75 mm	91 mm	91 mm
Hauteur	:	90 mm	162 mm	162 mm

INFO LOGISTIQUE L'EMBALLAGE DU PRODUIT

Longueur	:	100 mm	225 mm	225 mm
Largeur	:	75 mm	115 mm	115 mm
Hauteur	:	90 mm	105 mm	105 mm
Poids	:	0,53 kg	2,09 kg	2,60 kg

CDT

No. de pièces	:	30	6	6
Longueur	:	400 mm	245 mm	245 mm
Largeur	:	325 mm	365 mm	365 mm
Hauteur	:	200 mm	230 mm	230 mm
Poids	:	16,5 kg	12,60 kg	17,30 kg

INCLUSIF

+ Matériel de fixation
+ Câble de capteur

+ Matériel de montage
+ Câble de capteur